

## Wechsellspannung mit VT-2 anzeigen

### Eigenschaften

- Berührungslose Wechsellspannungserkennung im Bereich von 90...1000 V
- Robustes Zwei-Komponenten-Gehäuse
- Spitze für Steckdosen geeignet
- Licht- und Tonsignalisierung bei Erkennung der Spannung
- Eingebaute LED-Taschenlampe
- Kompaktes Gehäuse mit Befestigungsmöglichkeit an einer Tasche
- 50/60 Hz-Netz-Betrieb
- Spannungsversorgung: 2x Batterie AAA 1,5 V (LR03)



 IP54


 CAT III


 1000 V

### Anwendung

Der berührungslose Wechsellspannungsprüfer ist einfach zu bedienen – einfach die Spitze auf eine Klemmleiste, Steckdose oder ein Kabel aufsetzen. Wenn die Spitze aufleuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an. Dadurch können Elektriker, Wartungsarbeiter, Servicetechniker, Sicherheitspersonal und Gebäudeeigentümer schnell prüfen, ob am Arbeitsplatz oder in der Wohnung Spannung anliegt.

### Technische Spezifikationen

<b>Anzeigen</b>	LED-Anzeige und Tonsignal	
<b>Spannungsbereich</b>	90...1000 V AC (50/60 Hz)	
<b>Messkategorie</b>	III 1000 V	
<b>Gehäuseschutzart</b>	IP54	
<b>Betriebstemperatur</b>	-10...+50°C	
<b>Feuchtigkeit</b>	bis 80% nicht kondensierend	
<b>Spannungsversorgung</b>	2x Batterie 1,5 V (AAA, NEDA 24A oder IEC LR 03)	
<b>Abmessungen</b>	<b>Länge</b>	177 mm
	<b>Durchmesser</b>	27 mm
<b>Gewicht (ohne Batterie)</b>	100 g	
<b>Taschenlampe</b>	einzelne weiße LED	

