

Pinza flessibile inclusa

Permette la misurazione della corrente AC fino a 3000 A. La sua costruzione facilita l'installazione sulle sbarre collettrici con un diametro fino a 160 mm.



Comunicazione wireless

Il dispositivo consente la trasmissione wireless dei risultati delle misurazioni in modalità "live" all'applicazione mobile **Soneel Multimeter Mobile**. L'app permette di registrare, catalogare e completare i risultati con una descrizione e delle fotografie, e di inviarli come allegato e-mail.



Cavo di
170 cm
di lunghezza



Struttura rinforzata

Grazie alle tecnologie più recenti è stato creato uno strumento compatto adatto ai lavori in condizioni gravose. L'involucro gommato protegge il dispositivo dai danni. Il sostegno sul retro permette di fissare un ciondolo o un supporto magnetico.



Misure estese

Il CMP-3kR permette di misurare la frequenza e, grazie alla funzione **INRUSH** - permette di misurare la corrente di spunto di dispositivi elettrici di vario tipo.



Registratore della corrente

Il registratore integrato con RTC permette di impostare la data e l'ora e di registrare le correnti per **24 ore** con una frequenza di registrazione di 1 secondo. Questo permette di analizzare in seguito i fenomeni che si verificano nel tempo reale del loro verificarsi.

**INRUSH
CURRENT**



RECORDER



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

**FLEXIBLE
CLAMP**

BLUETOOTH

Specifiche

Funzionalità di misura	Portata	Risoluzione	Precisione ±(% v. m. + cifre)
Corrente AC			
sensore flessibile	fino a 3000 A	da 0,01 A	da ±(3,0% v.m. + 5 cifre)
Frequenza	400,0 Hz	0,1 Hz	±(0,5% v.m. + 5 cifre)
Caratteristiche di base			
Conteggio		3.000 cifre	
HOLD		✓	
Selezione automatica della portata		✓	
Caratteristiche avanzate			
Corrente di avviamento INRUSH		✓	
Misura TRMS		✓	
Memoria		✓	
interna	registratore: 86 400 campioni frequenza di campionamento: 1 Hz, tempo di registrazione massimo: 24 h		
esterna	nell'app mobile		
Comunicazione Bluetooth		✓	
Altre caratteristiche			
Spegnimento automatico del dispositivo		✓	
Indicatore della batteria scarica		✓	
Display			
Tipo		LCD a segmenti, 4 cifre	
Retroilluminazione dello schermo		manuale	
Sicurezza e termini di utilizzo			
Categoria di misura (EN 61010)		CAT IV 600 V CAT III 1000 V	
Grado di protezione		IP40	
Dimensioni		150 x 65 x 35 mm	
Temperatura di esercizio		5...40°C	
Temperatura di conservazione		-20...+60°C	

Accessori in dotazione



Sensore flessibile
F-16

WACEGF16



2x batteria
AA 1,5 V



Custodia



Certificato di calibrazione
di fabbrica

Accessori opzionali



Separatore di fase AC-16

WAADAAC16



Manico - ganetto dell'involucro M-1

WAPOZUCH1



Supporto magnetico

WAPOZUCH6



Certificato di taratura
accreditato